Datasheet:
Linea 24

ELETTRONICA CUSANO S.r.l.

Sistemi per la Ricezione TV

MADE IN ITALY

Schema di collegamento Ingressi e Uscite





Amplificatore di Linea per DTT
Utilizzo Interno 220 Vac
Serie LINEA
Cod: 308 - Linea 24

Codice	Modello	Uscite	Ingressi	Regolazioni	Guadagno Bande	Rumore	Livello Uscita	Tele-alimentazione
308	*Linea 24*	*2*	*1*	*0 ... 15 dB*	*III (18dB)* / *UHF (24dB)*	VHF | UHF / *< 5dB*	VHF | UHF / *112dBuV*	*Non Disponibile*

Il Linea 24, è un amplificatore auto-alimentato da interno costruito all'interno di un contenitore completamente schermato e dotato di ***Connettori a vite di Tipo "EFFE"*** *da utilizzare per l'installazione di impianti di ricezione sia in Digitale Terrestre che per Analogico fino a 862 Mhz. Il Linea 24, è stato ideato per* ***ri-amplificare il segnale proveniente da una Linea di distribuzione per aggiungere ulteriori prese tv all'impianto****, oppure, può essere utilizzato per amplificare all'interno dell'impianto i segnali ricevuti da un'antenna multi-banda come ad esempio un'antenna Logaritmica. L'****amplificazione è a "Linee Separate"*** *con una regolazione del segnale in ingresso per gli stadi VHF ed UHF da 0 a 15dB, ed con un* ***"Livello di Uscita di 112dBuV"****. A corredo, nella confezione, sono inclusi 2 Stop comprensivi di viti, in quanto il case di plastica del Linea 24 è dotato di 2 occhielli che ne permettono una rapida installazione a parete.*

Caratteristiche Tecniche:

Contenitore schermato con connettore "F"
Amplificazione VHF - UHF a linea SEPARATA
Amplificazione su tutti gli Ingressi
Regolazioni a Bande separate 0...15dB
Switch per Tele-alimentazione

DVB T TERRESTRIAL

HD TV

CE

Elettronica Cusano S.r.l. - Via Giardinello, 16 - 00132 - Roma (RM) - Italy - Tel: 06/22447324 - Website: www.elettronicacusano.it